

ACCU CAPACITEIT EN LADEN

LAADTIJD

ACCU / LADER	QC500		QC330		QC80		QC80F	
	LAAD NIVEAU		LAAD NIVEAU		LAAD NIVEAU		LAAD NIVEAU	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi10	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 u 10 min	50 min	1 u 10 min
BLi20	25 min	40 min	25 min	40 min	1 u 50 mi	2 u 10 min	1 u 50 min	2 u 10 min
BLi100	30 min	50 min	30 min	50 min	1 u 5 min	1 u 25 min	1 u 5 min	1 u 25 min
BLi200	30 min	50 min	30 min	50 min	2 u 25 min	2 u 40 min	2 u 25 min	2 u 40 min
BLi300	35 min	1 u	55 min	1 u 20 min	4 u	4 u 20 min	4 u	4 u 20 min
BLi520X	55 min	1 u 20 min	1 u 30 min	1 u 55 min	6 u 30 min	8 u 30 min	6 u 30 min	8 u 30 min
BLi940X	1 u 25 min	2 u 25 min	2 u 30 min	3 u 25 min	10 u 40 min	11 u 50 min	10 u 40 min	11 u 50 min

WERKTIJD

ACCU	536Li XP®/436Li			120i	T536Li XP®			536LiPX		536LiPT5/ 536LiP4		536LiRX/536LiLX		336LiC		115iL	536LiHE3/536LiHD70X/536LiHD60X		115iHD45	536LiBX*/536LiB/436LiB		LC 141VLi / LC 141Li
	TIMMERWERK	SNOEIEN	AFKORTEN		SNOEIEN	AFZETTEN	SNOEIEN	LICHT	ZWAAR	LICHT	ZWAAR	LICHT	ZWAAR	LICHT	ZWAAR		LICHT	ZWAAR				
BLi10	1 u 10 min	30 min	15 min	—	50 min	30 min	40 min	30 min	15 min	25 min	15 min	30 min	50 min	25 min	50 min	15 min	10 min	— / 20 min				
BLi20	2 u 25 min	1 u	25 min	35 min	1 u 40 min	1 u 5 min	1 u 30 min	1 u 5 min	30 min	50 min	30 min	1 u	1 u 35 min	50 min	1 u 35 min	30 min	15 min	25 min / 30 min				
BLi100	1 u 35 min	40 min	15 min	—	1 u 5 min	40 min	50 min	40 min	20 min	30 min	20 min	40 min	1 u 5 min	30 min	1 u 5 min	20 min	10 min	20 min / 25 min				
BLi200	3 u 5 min	1 u 15 min	35 min	45 min	2 u 10 min	1 u 25 min	1 u 55 min	1 u 25 min	40 min	1 u	35 min	1 u 15 min	2 u 5 min	1 u	2 u 5 min	35 min	20 min	30 min / 35 min				
BLi300	5 u 35 min	2 u 15 min	1 u	—	3 u 55 min	2 u 30 min	3 u 30 min	2 u 30 min	1 u 15 min	1 u 50 min	1 u 5 min	—	3 u 45 min	1 u 50 min	—	1 u 5 min	40 min	1 u / 1 u 5 min				
BLi520X	8 u 40 min	3 u 30 min	1 u 30 min	1 u 30 min	6 u	3 u 50 min	5 u 20 min	3 u 50 min	1 u 50 min	2 u 50 min	1 u 40 min	3 u	5 u 50 min	2 u 50 min	4 u	1 u 40 min	1 h	—				
BLi940X	15 u 40 min	6 u 20 min	2 u 50 min	3 u	11 u	7 u	9 u 40 min	7 u	3 u 30 min	5 u 10 min	3 u 10 min	5 u 30 min	10 u 30 min	5 u 10 min	7 u 30 min	3 u 10 min	1 h 50 min	—				

De gebruikstijden komen overeen met de werktijd bij gebruik van savE, waaronder: daadwerkelijk gebruik, basisonderhoud en voortbewegen / klimmen die nodig zijn voor algemene werkzaamheden. Kijk voor meer laadtijden informatie op huqvarna.com 500 series – Full-time gebruik 300/400 series – Part-time gebruik 100 series – Incidenteel gebruik *Vereist BLi rug gedragen accu's.